

- amplasarea pe pozitie a corpului de camera
- verificarea planitatii
- consolidarea pamantului langa pereti corp camera
- transportul cu targa al pamantului excedentar peste liniile CF si incarcarea in remorca
- montarea regletelor pentru cablu
- transportul si asezarea capacelor
- ridicarea si reaszarea capacelor pentru fosa cablilor
- aranjarea cablilor in camera de tragere
- sclivisirea.

Nu cuprinde: suport cablu tip A, B sau C (se vor prevedea separat in functie de numarul cablilor din camera de tragere).

			A	B
3162137301988	Camera de tragere tip I	buc	1	
3162137301989	Camera de tragere tip II	buc		1
2651122100012	Ciment	kg	20	30
1421202206672	Nisip	mc	0,1	0,1
2874115827623	Surub fundatii M16x200	buc	8	8
2521216704088	Tub regleta cablu	buc	8	8
2874115840379	Piulița specială	buc	8	8
3220207337684	Regletă pt. cablu tip A 835 mm	buc	4	4
7244040020900	Electromecanic rețele	ore	8	8
7122050013400	Zidar	ore	8	8
9312040019600	Săpător	ore	24	36
2912340002509	Motocompresor	ore	2	2,2
2952270002801	Ciocan pneumatic	ore	2	2,2
3410520006752	Automacara 4,5 tf	ore	0,3	0,5
2952500005613	Tractor cu remorcă	ore	0,3	0,5
2922270004701	Motopompă	ore	1	1

	2811237335152	Port fixator l=2300 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2811237335153	Port fixator l=2500 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2811237335154	Port fixator l=2700 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2811237335155	Port fixator l=2900 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2811237335156	Port fixator l=3000 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2811237335157	Port fixator l=3200 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2811237335158	Port fixator l=3400 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2811237335159	Port fixator l=3600 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2811237335160	Port fixator l=3800 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt	(buc)
	2874115500616	Separator monopolar tip SME, SMEP	(buc)
	2874115500617	Separator monopolar cu deschidere verticală	(buc)
W3L06	Se adaugă:		
	3130164817430	Conducător cu fir flexibil 25 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817431	Conducător cu fir flexibil 35 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817432	Conducător cu fir flexibil 50 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817433	Conducător cu fir flexibil 70 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817434	Conducător cu fir flexibil 95 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817435	Conducător cu fir flexibil 120 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817436	Conducător cu fir flexibil 150 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817437	Conducător cu fir flexibil 185 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817438	Conducător cu fir flexibil 240 mm (STAS 1724-80)	(m)
	3130164817439	Conducător cu fir flexibil 300 mm (STAS 1724-80)	(m)
W3L07	Se adaugă:		
	3162165206571	Clemă pendulă pt. C.P. tip Ribe	(buc)
	3162165206572	Clemă pendulă pt. F.C. tip Ribe	(buc)
	3162165201219	Papue de conexiuni cond. 10 mmp	(buc)
	3162165206573	Element reglaj pendulă	(buc)
	3162165209144	Manson sertizare	(buc)

ERATA

În urma observațiilor provenite (în timpul tipării cărții) din trimiterea materialului în anchetă la societăți de specialitate în domeniu au rezultat următoarele modificări care nu sunt cuprinse în carte, pe care le prezentăm mai jos și care vor fi introduse în carte la ediția viitoare.

Articol	Modificare							
W3A01A	Se adaugă:							
	2320322612936	Bitum	kg	2,2				
	2052152961179	Lemne de foc	kg	0,5				
	3720107306661	Bumbac de șters	kg	0,007				
W3A02A	Se adaugă:							
	2320322612936	Bitum	kg	0,4				
	2052152961179	Lemne de foc	kg	0,1				
	3720107306661	Bumbac de șters	kg	0,002				
W3A03A	Se adaugă:							
	2320322612936	Bitum	kg	1,1				
	2052152961179	Lemne de foc	kg	0,15				
	3720107306661	Bumbac de șters	kg	0,003				
W3A04	Se adaugă:							
	2320322612936	Bitum	kg	5,2	1,0			
	2052152961179	Lemne de foc	kg	1,5	0,15			
	3720107306661	Bumbac de șters	kg	0,01	0,003			
W3B01	Variantele A,B,C,D se măsoară la pereche pe bucată stălp.							
W3B02	Crapodinele și traversele se măsoară la pereche.							
W3B02	Se adaugă:							
			G	H	I	J	K	
		Izolator compozit	buc	1,03	3,03	3,03	-	1,01

W3B03	Se adaugă varianta: D - pentru susținerea a două console la macaze (montant + crapodine) cu următoarele consumuri:														
										D					
	3162165200734	Coroană de legătură	buc	-											
	3162165200746	Montant	buc	1											
	3162165200760	Crapodină	buc	2											
	3162165216068	Nucă	buc	2											
	7245040020100	Electrician linii aeriene	ore	2,89											
W3B04	Se adaugă varianta: G - orizontală și următoarele resurse au consumurile astfel:														
					A	B	C	D	E	F	G				
	2623105600363	Izolator compozit înseriat	buc						1,01						
	2623105600364	Izolator compozit pt. consolă orizontală	buc								1,01				
	3162165211166	Bară stabilizatoare L=850 m	buc	1	1	1	1	-	-	-	1				
	3162165211166	Bară stabilizatoare L=1000 m	buc	1	1	1	1	-	-	-	1				
	7245040020100	Electrician linii aeriene	ore	7,5	7,5	7,5	7,5	1,3	2,93	2,93					
	3520200005101	Drezină pantograf	ore		0,2			0,2		0,2	0,2				
W3B05A	La denumirea articolului se adaugă: "sau semiavion"														
W3C01A	Consumul la Conductor devine = 1,02														
W3C02	Conductor se corectează consumul la var. C=1,04														
W3C22A	Titlu articolului devine: Separator de sarcină de 29 kV														
W3C10	Se anulează resursa: Pană tip II mare e-lc-233														
	Se modifică consumurile pentru următoarele resurse, astfel:														
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cablu dublu normal d=10 b			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	15,6	15,6	15,6	15,6		2,76	2,76
	Cablu dublu normal d=11 b			3	3	3	3	3	6,2	6,2	6,2	6,2		2,2	2,2
	Clemă terminală cu furcă			2	2	2	2	2	5	5	5	5			

	3520200005105	Drezină macara	ore	0,5	0,5
Lista W3L01	Se adaugă:				
	3162165209700	Ancoră suprainălțată tip.H, L=4500 (buc)			
	3162165209701	Ancoră nivel 100x8; L=1750 (buc)			
	2811236500869	Stâlp metalic U300, L=10:700, Lc4600 (buc)			
	2661126400927	Stâlp beton centrifugat 10.001 (buc)			
Lista W3L02	Se adaugă:				
	2875277344429	Scripte comp. rolă fontă (buc)			
	2875277344430	Scripte comp. rolă aluminiu (buc)			
Lista W3L03	Se adaugă:				
	3162165210332	Pinten (montant) pe semiavion pentru 2 console la rîcaz (buc)			
Lista W3L04	Se adaugă:				
	2811237335135	Port fixator l=1500 (buc)			
	2811237335136	Port fixator l=1700 (buc)			
	2811237335137	Port fixator l=1900 (buc)			
	2811237335138	Port fixator l=2100 (buc)			
	2811237335139	Port fixator l=2300 (buc)			
	2811237335140	Port fixator l=2500 (buc)			
	2811237335141	Port fixator l=2700 (buc)			
	2811237335142	Port fixator l=2900 (buc)			
	2811237335143	Port fixator l=3000 (buc)			
	2811237335144	Port fixator l=3200 (buc)			
	2811237335145	Port fixator l=3400 (buc)			
	2811237335146	Port fixator l=3600 (buc)			
	2811237335147	Port fixator l=3800 (buc)			
	2811237335148	Port fixator l=1500 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt (buc)			
	2811237335149	Port fixator l=1700 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt (buc)			
	2811237335150	Port fixator l=1900 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt (buc)			
	2811237335151	Port fixator l=2100 cu bară stabilizatoare și pendulă antivânt (buc)			